

## 左右首振りHDカメラ IPC2201 取扱説明書

この度はお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に取扱説明書をお読み頂き、安全にご使用ください。

**この製品は、全てのMivatekシステムで動作する追加デバイスです。  
ご使用になるには、OPU(制御装置)が別途必要になります。**

本製品に同梱されているもの  
ツイストHD IPカメラx1  
電源アダプタ(USBケーブル)  
取り付けネジ  
保証書

要件  
既存Oplinkシステム(OPU)を必要とする  
iPhone/iPad(iOS6+) 又はAndroid/タブレット  
(Android2.3+) 又はWindows Phone(8)

### 特長

ご家庭、職場などでの92万画素ビデオモニターに最適  
超小型カメラはマイクとスピーカーを内蔵し、会話機能に対応  
自動夜間モード切り替え、本体マイクロSDカード(64GBまで)で記録可能  
音感・モーションセンサー内蔵、感度調整可能  
左右300度のモニタリング可能  
アラームがトリガーされた時に、自動的に映像録画  
スマートフォン、タブレットによるアプリでのリモート監視



### 仕様

解像度: 1280x720  
水平画角: 86.6° 垂直: 50.8°  
左右遠隔操作: ±150°  
上下: ±40° (手動)  
夜間監視用IR LED  
オーディオ: 内蔵マイク/スピーカー 重さ: 170g  
Wi-Fi距離: 100m(見通し)  
電源アダプタ: DC5V  
消費電力: 4.5W  
動作温度範囲: 0°C~45°C

画像のフレームレート: 30fps  
Wi-Fi規格: IEEE802.11b/g/n  
暗号化: WPA2-PSK  
寸法: (高さx幅x横): 115x35(上部)/60(下部)mm

輸入元: (株)ライコム  
〒231-0825 神奈川県横浜市中区本牧間門36-13  
電話: 045-628-3853 FAX045-628-3858  
お問い合わせ: 弊社ホームページより  
<http://www.kklicom.co.jp/>




## 左右首振りHDカメラを追加

1 「サイドバーメニュー」->  
「デバイス管理」を開きます。



2 「デバイス管理」の隣にある  
追加ボタン「+」をタップ  
します。



3 追加するデバイスに該当する  
「IPカメラ」または「センサー」  
をタップします。



4 アプリケーションの指示に従って、  
デバイスのQRコード読み取ります。  
読み取りが失敗した場合、  
デバイスのシリアルナンバー(SN)の  
入力が必要となります。



5 センサーに名前を割り当てること  
ができます。デバイス管理画面の  
センサーリストで該当デバイスを選  
択します。「名前表示」フィールド  
で名前をタップして編集します。  
編集した名前を確認して保存ボ  
タン「✓」をタップします。



Licom Inc  
<http://www.home8.jp>